

不得在图纸上量取尺寸施工。 如有任何不详细事宜,请在施工与设计师会商。 本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。		
会 签		
建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖通专业		


岳阳市规划勘测设计院有限公司
建筑行业(建筑工程)乙级: A213019305

项目负责人	夏 洁	王洁
审 定 人	吴 勇	王勇
审 核 人	刘林丽	刘林丽
专业负责人	刘林丽	刘林丽
校 对 人	秦 军	秦军
设 计 人	赵胤峰	赵胤峰

档案号: 202604

建设单位
岳阳市教育事务中心

工程名称
岳阳市第十四中学实验楼拆除重建项目

子项名称
3#实验楼

图 名
系统图3

图 册
电 脑

日 期
2026. 04

比 例
详图纸

图 号
DS11

版本号

版本说明

原 本	日 期	审 核	备 注

编 号	主 回 路		负 荷	安装容量 (kW)	回路号	备 注
3AL						
Pe=139KW K=0.6 COSφ=0.9 P=83KW I=140A	PM2225C	D1862-5A KWH 智能电表 单相 智能电表 接线端子 NSX160-160A/3P 200/5	iC65N-C40/3P WdZB1BYJ-0.45/0.75KV-5X10-SC40/CC,WC	■KX6 15	W1	L1~3,N,PE
			iC65N-C32/1P WdZB1YJY-0.45/0.75KV-3X6-SC32/CT,WC	■KX4 4	W2	L1,N,PE
			iC65N-C40/3P WdZB1BYJ-0.45/0.75KV-5X10-SC40/CC,WC	■KX6 15	W3	L1~3,N,PE
			iC65N-C32/1P WdZB1YJY-0.45/0.75KV-3X6-SC32/CT,WC	■KX4 4	W4	L2,N,PE
			iC65N-C32/1P WdZB1YJY-0.45/0.75KV-3X6-SC32/CT,WC	■KX4 4	W5	L3,N,PE
			iC65N-C32/1P WdZB1YJY-0.45/0.75KV-3X6-SC32/CT,WC	■KX5 4	W6	L1,N,PE
			iC65N-C40/3P WdZB1BYJ-0.45/0.75KV-5X10-SC40/CC,WC	■KX6 15	W7	L1~3,N,PE
			iC65N-C40/3P WdZB1BYJ-0.45/0.75KV-5X10-SC40/CC,WC	■KX6 15	W8	L1~3,N,PE
			iC65N-C32/1P WdZB1YJY-0.45/0.75KV-3X6-SC32/CT,WC	■KX4 4	W9	L2,N,PE
			iC65N-C40/3P WdZB1BYJ-0.45/0.75KV-5X10-SC40/CC,WC	■KX6 15	W10	L1~3,N,PE
楼层箱 1个 楼层, H=1.2m			iC65N-C50/3P WdZB1BYJ-0.45/0.75KV-5X16-SC50/CC,WC	■KX7 20	W11	L1~3,N,PE
			iC65N-C50/3P WdZB1BYJ-0.45/0.75KV-5X16-SC50/CC,WC	■KX7 20	W12	L1~3,N,PE
			iC65N-C32/1P WdZB1YJY-0.45/0.75KV-3X6-SC32/CT,WC	■KX4 4	W13	L3,N,PE
			iC65N-32/2P VE+30mA	备用		
			iC65N-20/2P VE+30mA	备用		
			iC65N-20/2P VE+30mA	备用		
			iC65N-20/2P VE+30mA	备用		
			iC65N-20/2P VE+30mA	备用		
			iC65N-20/2P VE+30mA	备用		
			iC65N-20/2P VE+30mA	备用		
KBT-AK100-4P		In=20KA, Up<2.5KV 8/20μs, 雷电 II	专业厂家深化设计			